

WHP00005



Coquilles antibruit de couleur jaune utilisées dans des environnements avec des niveaux de bruit moyens à élevés. Applications typiques : construction et bâtiment, exploitation forestière, zones industrielles, zones de production, agriculture, etc.

Se fixe directement sur les casques des gammes Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero et Quantum et nécessite des adaptateurs pour cache-oreilles pour le casque de la série Superplasma.

Compatible avec tous les casques KASK.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

 <p><b>NORME</b> EN 352-3 CE 1974 ANSI S3.19 CSA Z94.2-02</p>	 <p><b>POIDS</b> 320 g</p>	 <p><b>MATÉRIAU</b> OREILLETES ET COUSSINETS : ABS thermoplastique</p>
 <p><b>CATÉGORIE</b> III</p>	<p>DOUBLURE EN MOUSSE : Polyéther</p>	

 <p><b>SNR (EN 352-3)</b> SNR 29 dB (A): Plasma, HP, Quantum, Superplasma, Zenith X / Zenith X2 / Zenith X Max / Zenith X2 Max, Primero. Valeur d'atténuation de fréquence: H 31 dB - M 27 dB - L 20 dB</p>	<p>SNR 27 dB (A): Zenith Valeur d'atténuation de fréquence: H 30 dB - M 26 dB - L 18 dB</p>
<p><b>NRR (ANSI S3.19)</b> 24 dB</p>	<p><b>CSA</b> Class A</p>

## TECHNOLOGIES

 **FENTE STANDARD DE 30 mm**  
Conçue pour fixer sur des fentes de EURO 30 mm.

 **NIVEAU DE PERFORMANCE CODÉ PAR COULEUR**  
Code couleur pour indiquer le niveau de performance pour la réduction du bruit.

 **RÉGLAGE RAPIDE DE LA TAILLE**  
Conçue pour un réglage facile à presque toutes les tailles et formes de tête.

 **NON CONDUCTRICE**  
Conçue pour ne pas conduire la chaleur ou l'électricité

 **CERTIFIÉE POUR UTILISATION AVEC CASQUES KASK**  
Prestation testée sur tous les casques KASK.

## MONTAGE


 WHP00005  
SC2 EARMUFFS

ZENITH X

ZENITH X MAX

PRIMERO


 WHP00005  
SC2 EARMUFFS

 WAC00003  
EARMUFFS ADAPTERS

SUPERPLASMA

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**GARANTIE**  
3 ans à compter de la date d'achat.

**DURÉE DE VIE**  
5 ans à compter de la date de fabrication. Les protège-oreilles, et en particulier les coussins, peuvent se détériorer à l'usage et doivent être examinés à intervalles fréquents pour vérifier qu'ils ne se fissurent pas et qu'ils ne fuient pas. Le kit d'hygiène doit être changé au moins deux fois par an.

**NETTOYAGE**  
Utilisez un chiffon propre et humide et séchez-le soigneusement. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle des composants.

**3**  
YEARS  
GUARANTEE

**5**  
YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION