

WLA00004

IT



Torcia per casco a montaggio laterale certificata ATEX Zona 0/20 per antincendio boschivo e soccorso tecnico. Si monta sui caschi KASK della serie Quantum tramite un attacco casco a 360° che consente una regolazione rotazionale completa sia sul lato sinistro che su quello destro.

MONTAGGIO

SISTEMA DI MONTAGGIO 360° HELMET ADAPTER (INCLUSO CON LA LAMPADA)



INFORMAZIONI TECNICHE

ATEX	LOM12ATEX2004 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1 D Ex ia op is IIC T85° C Da
Peso comprensivo di batteria	145 g + 360° helmet mount 167 g
Dimensioni	150 x 38 x 44 mm
Potenza luminosa	180 lm 2800 cd
Distanza del fascio	106 m
Tempo di funzionamento max	4 h (potenza max.) – fino a 30 h

Batteria	4 x alcaline AAA/R03
Classe IP	IP67
Funzioni della luce	Potenza max. + LED rosso posteriore, Potenza max.
Funzioni	Luce lampeggiante per autonomia residua, LED rosso
Inclusa con torcia laterale per casco	Attacco per casco 360° 4x batterie AAA (da installare) Cordino per presa manuale

TECNOLOGIE



MATERIALI IGNIFUGHI

Realizzato in resina termoplastica ad alta resistenza, con elevata robustezza meccanica e proprietà ignifughe. Progettato per mantenere le prestazioni in condizioni di alta temperatura e ambienti pericolosi.



ATEX

Certificazione ATEX Zone 0/20 per l'utilizzo in atmosfere esplosive con gas e polveri. Approvato per il funzionamento in ambienti in cui sostanze infiammabili possono essere presenti per lunghi periodi o in modo continuo.



GHIERA FOTOLUMINESCENTE

La ghiera fotoluminescente migliora la visibilità al buio, facilitando l'individuazione della torcia in caso di caduta.



ANTISTATICO

Aiuta a prevenire l'accumulo di elettricità statica sulla torcia. Dissipando la carica elettrostatica, riduce il rischio di scintille in ambienti con gas o polveri esplosive.



LED ROSSO

Il LED rosso posteriore migliora la visibilità dell'utilizzatore in ambienti con scarsa illuminazione, lampeggiando ogni 5 secondi e rendendo l'utente più facilmente identificabile durante le operazioni. Posizionato sul retro per una chiara visibilità posteriore.



ATTACCO PER CASCO 360°

Monta la torcia L-5 Power negli slot Euro da 30 mm dei caschi KASK su entrambi i lati. Il sistema consente una regolazione completa a 360° per un posizionamento preciso del fascio luminoso.



PULSANTE ON/OFF

Pulsante di accensione soft-touch posizionato per un facile accesso quando montato sul casco. Progettato per un'attivazione affidabile con guanti.



INDICATORE LIVELLO BATTERIA

All'accensione, la luce lampeggia fino a quattro volte per indicare il livello di batteria residua. Ogni lampeggio corrisponde a circa 1 ora di autonomia, consentendo un controllo rapido e chiaro dello stato di carica.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA

3 anni a partire dalla data di acquisto.

PULIZIA

Utilizzare un panno umido e pulito e asciugare con cura. Non utilizzare detergenti chimici, solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza strutturale dei componenti.

3
YEARS
GUARANTEE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION